



Obere und mittlere Platte für Ultimate Stations

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!


TIPP: Zuerst ohne Kleber einen

Testaufbau machen.

Platten: Die 2 Platten mit den meisten und wenigsten Schlitzten darin. Keine Nummern.

Kleine Teile / Rahmen:
Dropper: UDS1, UDS2
GW: UGS1, UGS2
Storage: USS1, USS2

Andere Teile sind für kleine / niedrige Einheiten, siehe deren Anleitungen.




1 die zu klebenden Teile, inklusive der drei kleinen. Dies für mittlere und obere Platten machen. Mittlere ist die in den Fotos, mit den meisten Schlitzten darin.

2



2 Erst die Schneidmatten in einen Rahmen einlegen und die Ecken markieren. Schneide die Ecken aus der Schneidmatte, mit einer kräftigen Schere oder scharfem Messer.

3




3 dann die 3 kleinen Stücke hochkant in die Schlitzte der großen Platte einkleben. Den Rahmen sehr passgenau auf die Platte (Außenkanten genau passend) und Verbinder kleben. Den richtigen Rahmen für die richtige Platte nehmen. Die Schlitzte für die Verbinder sind an verschiedenen Positionen für die jeweiligen Platten.

Sichergehen, das kein Kleber in den Schlitzten oder Ausschnitten ist. Beide Seiten prüfen.

Schneidematte mit z.B. Sekundenkleber einkleben.

4



4 Obere Platte auf die gleiche Art zusammenkleben. Sicher gehen, dass die seitlichen Ausschnitte einmal links und einmal rechts sind, damit die Platten verbunden werden können. Siehe Setup Anleitung.

kein Kleber in den Schlitzten oder Ausschnitten! Die Platten brauchen häufig etwas schieben und schubsen, um beim Zusammensetzen der Box an der richtigen Stelle zu sitzen.

Tipp: während der Kleber trocknet mit ca. 20 KG Gewicht beschweren, so dass keine Spalte zwischen den Lagen entstehen.

Mittlere Platte BENÖTIGT eine Schneidmatte wenn man die Box zusammen setzt.